

RB36DA

Soffiatore 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Soffiatore a batteria da 36V MV leggero e compatto, con un ottima resa di lavoro in termini di velocità e volume aria. Il motore brushless e le batterie MV consentono di ottenere performance di lavoro pari ad un modello tradizionale con motore a scoppio, nonché una buona operatività continua per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- Compatto, leggero e super bilanciato
- Ottime performance di volume e velocità aria grazie alla ventola di tipo assiale
- Controllo digitale della velocità soffiante in 4 step + funzione "Turbo"
- Funziona con le attuali batterie Multivolt

Applicazioni

Pulizia di spazi aperti come parchi, giardini, luoghi sportivi.

Specifiche

Volume flusso aria max	680 m ³ /min (800 in turbo mode)
Velocità flusso aria max	45 m/sec (53 in turbo mode)
Velocità ventola motore	0 – 20.500 giri/min. (24.000 in turbo mode)
Lunghezza	948 mm
Larghezza	267 mm
Altezza	242 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Tempo di lavoromax (in turbo mode)	9,5 min
Peso (con batteria BSL36A18)	3,5 Kg
Codice articolo	RB36DAW4
Codice EAN	4966376317523
Accessori in dotazione	Tubo diritto

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.